

KDL-32P2520E

► <http://www.sony.at>

Dieses Dokument wurde erstellt am:
02.04.2007

Die HD Ready P-Serie verfügt über BRAVIA Engine, dynamischen Kontrast und 2 HDMI™ Eingänge für eine hohe Bildqualität.



Funktionen

Bitte beachten Sie, dass die Funktionen/technischen Daten sich von Land zu Land unterscheiden können.

- 32" BRAVIA LCD-Fernseher der P-Serie
- Integrierter digitaler TV-Tuner (auch für Analogempfang)
- BRAVIA Engine
- 3D Digitales Kammfilter
- Dynamischer Kontrast
- Virtual Dolby® Surround Sound
- BBE® ViVa HD3D-Technologie für klar und deutlich hörbaren Ton
- HD ready
- Bild im Bild (Picture in Picture - TV & PC)
- PIP-Standbild zum sofortigen Anhalten wichtiger Szenen
- 2 x HDMI™ (High Definition Multimedia Interface)
- PC-Eingang zur Verwendung als PC-Monitor
- Kompaktes, schlankes Design
- TV-Rahmen mit Antireflexionsbeschichtung

Technische

Daten

Bild	
14:9-Modus	JA
16:9-Modus	JA

Nützliche Links

- Produktsupport
- <http://www.sony.at>

4:3-Modus	JA
BRAVIA ENGINE	JA
Digitaler Kammfilter	JA
Displayauflösung (Pixel)	1366 x 768
Display-Technologie	BRAVIA Engine
Eingabe überspringen	JA
Digitales Standbild (Picture Freeze)	JA
Bild in Bild (PIP)	JA (TV + PC)
Energiesparmodus + automatisches Abschalten des Bildschirms	JA
Bildseitenverhältnis	16:9
Bildschirmgröße (cm)	81,0
Bildschirmgröße (Zoll)	32,0
Größe sichtbares Bild (cm)	32,0
Smart Mode	JA
Breitbild	JA
Zoom	JA
Bildschirmkontrast	1200:1
Dynamischer Kontrast	5000:1
Helligkeit	450
Reaktionszeit	8 ms
Betrachtungswinkel	178 Grad

Videosignal

576i	JA
480p	JA
576p	JA
1080i	JA
720p	JA

Colour System

NTSC 3.58/4.43 (Videoeingang)	JA
PAL	JA
Secam	JA

Audio

Automatische Lautstärkeanpassung	JA
BBE® Sound	JA
Ausgangsleistung (Musik) (L, R) (W)	10 + 10 = 20 W
Sound-Modus	JA
SRS® VIVA	JA

Anschlüsse

4-Pin-Eingang (Y/C)	JA
Mini-Klinke (Kopf-/Ohrhörer) (mm)	3,5
PCMCIA-Steckplatz	JA
Cinch-Audioausgang	JA

AV-Eingang Cinch	JA
Antenneneingang	JA
Scart 1	JA (RGB)
Scart 2	JA (Smartlink)
HDMI™	JA
Komponente	JA
HDMI™ 2	JA
PC-Eingang (D-Sub, 15-polig) + Audioeingang	JA

Menü

Einschalt-Timer	JA
OSD-Bildschirmmenü	JA
Kindersicherung	JA
Sleep Timer (Abschaltautomatik)	JA

Menüsprachen

Menü in bulgarischer Sprache	JA
Menü in tschechischer Sprache	JA
Menü in dänischer Sprache	JA
Menü in niederländischer Sprache	JA
Menü in englischer Sprache	JA
Menü in finnischer Sprache	JA
Menü in französischer Sprache	JA
Menü in deutscher Sprache	JA
Menü in ungarischer Sprache	JA
Menü in italienischer Sprache	JA
Menü in norwegischer Sprache	JA
Menü in polnischer Sprache	JA
Menü in portugiesischer Sprache	JA
Menü in rumänischer Sprache	JA
Menü in russischer Sprache	JA
Menü in slowakischer Sprache	JA
Menü in spanischer Sprache	JA
Menü in schwedischer Sprache	JA
Menü in türkischer Sprache	JA

Sound-System

NICAM	JA
-------	----

Videotext

Digital Text	JA
EPG (NexTVView/Digitale Programmzeitschrift)	elektronische JA
Videotext	JA
Textseitenspeicher	700,0

Abstimmung

Empfangsbereich CATV	S1-S20
Empfangsbereich HYPER	S21-S41
Empfangsbereich UHF	E21-E69
Empfangsbereich VHF	E2-E12
Digitaler Antennentuner	JA
Bevorzugte Sender	JA
Anzahl der Tuner	1,0
Senderbenennung (Station Labelling)	Ja

Abmessungen

Tiefe (inkl. Standfuß) (mm)	220,0
Tiefe (mm)	125,0
Höhe (inkl. Standfuß) (mm)	580,0
Höhe (mm)	548,0
Breite (inkl. Standfuß) (mm)	797,0
Breite (mm)	797,0

Allgemeine Daten

Farbe	Silber
Leistungsaufnahme (Standby) (W)	1,0
Leistungsaufnahme (W)	115,0
Gewicht (netto) (kg)	14,0
Gewicht inkl. Standfuß (kg)	16,0

Zubehör

Fernbedienung	MIX Common Commander
Wandhalterung	SU-WL31 (optional)
Tischstandfuß	(Mitgeliefert)
AC-Kabel	JA
Bedienungsanleitung	JA
VESA-Bohrlöcher	JA

Timer

Uhr	JA
Sleep Timer (Abschaltautomatik)	JA
Timer Ein/Aus (mit Uhr-Einstellung)	JA